

Частотный преобразователь Sinamics V20, 380В, 11кВт, ЭМС фильтр



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

149 209 руб.

SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 11 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150
%НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ
ФИЛЬТРОМ СЗ ВХ/ВЫХ

Размеры

Доп. характеристики

Артикул

Производитель

Серия

ЕАН код

Код заказа

Страна производства

Номинальная мощность

Напряжение сети

Встроенный ЭМС фильтр

Диапазон регулируемой частоты

Интерфейсы связи

Продуктовая линейка

Допустимая перегрузка

Сигнальные входы и выходы

Типоразмер

4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 11 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150
%НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ
ТИПОРАЗМЕР: FSD 240X207X173(ВХШХГ)

Габаритные размеры частотного преобразователя
Sinamics V20: a=240,0мм (ширина); b=206,5мм
(высота); c=172,5мм (глубина)

6SL32105BE311CV0

SIEMENS

SINAMICS V20

6940408102798

6SL3210-5BE31-1CV0

Китай

11кВт

3 фазы 380В AC

Установлен

0 - 599Гц, разрешение: 0,01 Гц

USS и Modbus RTU

SINAMICS V20

на 150 % от номинального выходного тока на 60 секунд

4DI, 2DO, 2AI, 1AO

FSD, 240X207X173мм